



19"-Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung

Der Modul-Vorverstärker ME-2 A ermöglicht die Programmeinspeisung bzw. Erweiterung von 1 bis 2, der nebenan abgebildeten Tonträgermodulen. Das Einsetzen der einzelnen Module ist sehr einfach, alle notwendigen Anschlüsse und Stecker sind im Gerät oder an der Geräterückseite angebracht.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der ME-2 A verfügt über 2 separate symm. XLR-Ausgänge (Modul 1 und 2) sowie über 1 Summenausgang. Die Lautstärkeregelung erfolgt durch den Regler des jeweiligen Moduls.
- Die Stromversorgung erfolgt über Netzstrom 230V AC, aber auch durch 24V DC (Notstromversorgung).
- Die Geräte können als 19"-Einheit, aber auch als Tischgerät eingesetzt werden. Die notwendigen 19"-Montagewinkel sind an den Geräten angebracht und sind leicht zu entfernen.

Technische Daten	ME-2 A
Ausgangs-Impedanz	max. 0,775 V (0 dBu), 600 Ohm, symmetrisch auf XLR
Frequenzbereich	weniger als (-0,5 dB) 20 – 20.000 Hz
Signal-/Rauschabstand	besser als 68 dB
Spannungsversorgung	AC 230 V (50 – 60 Hz), DC 24 V
Stromverbrauch	ca. 25 W
Maße (BxHxT)	(2 HE) 483 x 88 x 350
Gewicht	ca. 5,0 kg

Modellbezeichnung

Modul-Vorverstärker, (2 HE).....ME-2A

- Die Modul-Vorverstärker können direkt an jeden Misch-Vollverstärker, aber auch an jede Endstufe angeschlossen werden.
- Die folgend aufgeführten Tonträger-Module stehen zur Verfügung und können in den Modul-Vorverstärker ME-2 A eingesetzt werden.

★

FM/AM Tunermodul
18x FM + 6x AM Memorystationen

TP-10 USB



DAB Internet Radio
DAB/DAB+, FM-RDS, USB

TP-200 IR



CD/MP3-Abspielmodul
Repeat, Random, etc.

CDP-10 USB



CD/MP3- Tunermodul
RDS-Tuner und MP3-/CD-Player

CDR-10 USB



Digital-Textmodul
mit Timerfunktionen, microSD-Card

DMT-10



BT-Player-Modul
USB-Port/SD-Card, Fernbedienung

BM-10 U

