





VLM-220 A

**+ 20 LAUTSPRECHERLINIEN**  
**+ BIS ZU 32 SPRECHSTELLEN**

19"-Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.

## Beschreibung

Dieses Verstärker- und Sprechstellensystem „VARIO-LINE“ ermöglicht es, bis zu **20 Lautsprecherlinien** sowie „all-call“ von der Zentrale aus zu schalten.

Am Verstärker kann jedes Mikrofon angeschlossen werden, jedoch insbesondere die „VARIO-LINE“-Sprechstellen VLM-200A (Fernbedienung „all-call“) sowie VLM-220A (digitale Fernbedienung der LS-Kreise und des Digital-Textmodules DMT-10).

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die Eingänge 1 – 3 sind auf MIC bzw. LINE zu schalten und haben Priorität vor den Eingängen 4 + 5. Die jeweilige Lautstärke sowie Höhe und Tiefe werden separat geregelt.
- Alle MIC-Eingänge sind mit Gain-Regler und mit zuschaltbarer Phantom-Power ausgestattet. Die Prioritätsschalter bestimmen den Vorrang untereinander.
- Die MIC-Eingänge sind symm. auf Combo-Buchsen, MIC 1 zusätzlich mit RJ-45 Buchse ausgeführt. Die LINE-Eingänge sind mit Cinch-Buchsen versehen.
- Zur Kaskadierung mit weiteren Verstärkern können die AMP-IN und PRE-OUT Buchsen verwendet werden.
- Der Verstärker wird mit Netzstrom (230V) bzw. 24V DC-Spannung betrieben.
- Integriert ist ein elektronischer 4-Klang Gong (intern mit Jumper auf 2-Klang Gong umsteckbar), eine elektronische Sirene (auf- und abschwelld, Dauerton) und ein PAGING-Eingang (LINE-IN mit Vorrang).
- Weitere externe Anschlüsse sind z.B. die Ferneinschaltung „POWER REMOTE“ oder der Alarmkontakt „E/M Message Control“ (in Verbindung mit Textmodul).
- Der Verstärker besitzt neben den 100V-Ausgängen einen niederohmigen 4 Ohm-Ausgang.

## Sonderfunktionen

Als optional erhältliche Sonderfunktion, können wir Ihnen ein zusätzliches Gongmodul einbauen, das Ihnen 5 unterschiedliche Gongarten inkl. DIN-Sirene bereitstellt. (Artikel-Nr.: VL-Service 08)

- Dieser Mischverstärker bietet die Möglichkeit, in das dafür vorgesehene Leerfeld ein Tonträger-Modul einzusetzen. Es stehen folgende Module zur Verfügung:

### FM/AM Tunermodul

18x FM + 6x AM Memorystationen

### TP-10 USB



### DAB Internet Radio

DAB/DAB+, FM-RDS, USB

### TP-200 IR



### CD/MP3-Abspielmodul

Repeat, Random, etc.

### CDP-10 USB



### CD/MP3- Tunermodul

RDS-Tuner und MP3-/CD-Player

### CDR-10 USB



### Digital-Textmodul

mit Timerfunktionen, microSD-Card

### DMT-10



### BT-Player-Modul

USB-Port/SD-Card, Fernbedienung

### BM-10 U



Eine genaue Beschreibung der Tonträger-Module finden Sie auf den Seiten 126 und 127.

## Modellbezeichnung

**20-ZONEN „VARIO-LINE“, 600 W, 3 HE . . . . . VLA-602 A**

**Mikrofon-Sprechstelle, für Sammelruf . . . . . VLM-200 A**

**Mikrofon-Sprechstelle, digital für 20 Zonen . . . . . VLM-220 A**