



## Beschreibung

Der Modulträger ME-1A bietet auf nur einer Höheneinheit die Möglichkeit, bis zu zwei Zuspielmodule platzsparend aufzunehmen. Die abgebildeten Module der AM-Serie lassen sich je nach Bedarfsfall beliebig kombinieren.

Rückseitig befinden sich ein L/R-Ausgang pro Modul sowie ein zusätzlicher Prioritätsausgang. Hier wird das Signal des auf der rechten Seite eingebauten Modul 2 vorrangig ausgegeben. Endet die Wiedergabe dieses Moduls, wird automatisch auf Modul 1 umgeschaltet.

Ein 75 Ohm Antenneneingang sowie der 24 V DC-Eingang komplettieren das vielseitig einsetzbare Gerät.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der ME-1 A verfügt über einen Prioritätsausgang
- Die Stromversorgung erfolgt über Netzstrom 230V AC, aber auch durch 24V DC (Notstromversorgung).
- Geeignet zur 19"-Montage oder als Tischgerät.

★

**RDS-Tuner**  
10 FM/10 AM Stationsspeicher



**AM-100 RDS**

**DAB-Tuner BT/USB/SD**  
Player mit Fernbedienung



**AM-100 DAB**

**DVD/CD/USB/SD-Player**  
mit Fernbedienung



**AM-100 DV**

**CD/USB/SD-Player**  
Pitch-Control, Fernbedienung u. Aux



**AM-201 CD**

**BT-Player-Modul**  
USB-Port/SD-Card, Fernbedienung



**AM-100 BT**

Technische Daten	ME-1 A
Modulplätze	2
Ausgänge	Stereo Cinch Kanal 1; Stereo Cinch Kanal 2; Stereo Cinch Priorität
Eingänge	75 Ohm Koaxial Antenne; Wurfantenne; Record In Stereo Cinch
Spannungsversorgung	230 V Netzspannung; 24 V DC
Lieferumfang	Modulträger ME-1 A, 2 St. Audiokabel Cinch, Netzkabel
Abmessungen	B 483 x H 43 x T 295 mm; 1 HE
Gewicht	2,8 kg

## Modellbezeichnung

**Modul-Vorverstärker, (1 HE)..... ME-1 A**